

Trådløs Alarmering Med T-Box/N12R



En selvstændig GSM-enhed som er ideel til både overvågning og alarmering.

Særdeles prisgunstig.

Let bruger programmering.

Leveres som komplet sæt med antenne, strømforsyning, kabler, CD og vejledning.

T-Box/N12R har:

7 digitale input med optisk isolation

8 digitale output, åben kollektor

3 analoge input (0-10VDC)

2 stk RS232 porte (kan også anvendes som modem)

T-Box/N12R kan leveres i flere software varianter. Den simpleste er beregnet til at sende én eller flere SMS'er når en alarmtilstand indtræder. For hvert input kan der sendes SMS'er til maksimalt 10 forskellige mobiltelefonnumre. For hver indgang defineres en fast programmeret SMS-tekst og for hver indgang kan man programmere om alarmtilstanden er defineret ved et opadgående eller et nedadgående signal. Der kan videre defineres forskellige alarm grupper.

Der anvendes et sædvanligt SIM-kort, som kan isættes fra fronten under en plexiglas låge.

Lysdioder viser status på såvel alle digitale I/O porte som på selve GSM-delen.

Der medfølger et Java baseret konfigurationsprogram, som er let at anvende.

T-Box/N12R er ideel til opgaver, hvor man ønsker en professionel og prisgunstig alarmering eller overvågning via GSM-nettet.

For DIN-skinne montage og med skrueterminaler til I/O porte.

Strømforsyning 9-30VDC, men en 230VAC strømforsyning er inkluderet.

Strømforsyning i stand by 30mA@12VDC, peak 700mA@12VDC.